

Kit con micrófono de mano y receptor UHF Diversity. MX-306



Referencia: MX-306

Código: 20363315

Código EAN: 8429898029160



Características principales

- Modulación en FM, 12 canales, 2 antenas.
- Receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos.
- Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido.
- Dimensiones: 211(An) x 44(Al) x 120(P)mm.
- Micrófono de mano UHF.
- Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vc.c.
- Peso 235g. Dimensiones: 50(Ø) x 257(Al) mm.

Información adicional

- Modulación en FM, banda de frecuencias: 655-679 MHz, 12 canales.
- 2 entradas de antena leds indicadores de señal de audio y de antena A y B.
- Display numérico indicador de canal.
- Receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos.
- Potenciómetro de ajuste de nivel de audio.
- Salida no balanceada, (conector jack de 6,3mm.)y balanceada (conector XLR Hembra).
- Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido.
- Dimensiones: 211(An) x 44(Al) x 120(P)mm.
- Micrófono de mano UHF.
- Receptor de infrarrojos para sincronizar con receptor
- Interruptor encendido / apagado, led indicador de batería OK(verde) baja(rojo).
- Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vcc (no incluidas), 10 horas aproximadamente de duración con baterías alcalinas nuevas.
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Peso 235g. Dimensiones: 50(Ø) x 257(Al) mm.

Accesorios

- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho. JACK-M/XLR-M
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/mx-306>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es