Central analógica de 2 líneas ampliable a 4
FAP544

Referencia: FAP544EVO
Código: 80SC4A00121
Código EAN: 8034034447380



Características principales

Central analógica de detección de incendio Serie FAP500EVO de 2 líneas ampliable a 4

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4 (0051-CPD-0240)
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, actualizable
- Control de hasta 128 dipositivos por línea (lazo)
- Programable local mediante teclado (PS2) oa través del ordenador (puerto USB)
- Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo ópcional RS232 / 485
- Conexión Máster / Slave con hasta 32 centrales mediante módulo opcional RS232 / 485
- Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo)
- Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona, configurables como entrada o salida
- Display LCD de 240 x 128
- Cronológico con memoria de 1000 eventos
- Longitud máxima de línea: 2000m (cable 2 x 1,5mm²)
- Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión / falta de red)
- Salida de campo: 27Vcc (máximo 1,5A)
- Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A)
- Corriente total suministrada por el equipo: 1,5A

Información adicional

- Precisa 2 baterías (no incluidas) BAT-12A
- Dimensiones: 490 (An) x 350 (Al) x 140 (P) mm

Accesorios

- Batería recargable de plomo ácido 12V/12Ah

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/fap544evo

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es