

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. MA-106



Referencia: MA-106

Código: 20315060

Código EAN:



Características principales

- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Control de tono graves y agudos: ± 12 dB.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 300(An) x 44(AI) x 230(P) mm. (1U).

Información adicional

- Amplificador de 60W r.m.s.
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar.
- Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in.
- Controles de tono graves y agudos: ± 10 dB.
- Salidas a 4 ohms y línea 70V y 100V.
- Respetuoso con el medio ambiente 24W consumo.
- Temperatura de funcionamiento $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Peso neto, 3 kilogramos.
- Adaptable a rack 19" BKT-MA106 (1U).
- Dimensiones: 300(An) x 44(AI) x 230(P) mm.

Accesorios

- Pareja de aletas para rack 19" (1U). BKT-MA106
- Micrófono de sobremesa con base. RM-01
- Micrófono de sobremesa con base. PM-100
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/ma-106>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es