Difusor metálico de 6 vatios. RCS-36T

Referencia: RCS-36T
Código: 20362136
Código EAN: 8429898026756

Características principales

- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 3"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 3 y 1,5 Wr.m.s.
- Dimensiones: 105(Ø) x 70(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5 vatios.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Respuesta en frecuencia, 120-20k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba 87dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 94 dB.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/rcs-36t

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es