Mando emisor GO-PRO2

Referencia: GO-PRO2
Código: 20730704
Código EAN:

Características principales

- Emisor de 2 canales programable diseñado para el receptor GM-CVRA-1000.
- Fabricado en plástico ABS gris y blanco.
- Incorpora LED indicador de emisión de señal.
- De dimensiones reducidas que permite utilizarlo como llavero.
- Tecnología "Rolling Code" (código cambiante).

Dimensiones: 33(An) x 62 (Al) x 11(P) mm

Información adicional

- Frecuencia: 868 Mhz
- Canales: 2
- Alcance nominal: 100 m
- Alimentación: 1 batería de 3 Vcc tipo CR2032 (incluida en producto)
- Consumo: 12 mA
- Duración aproximada de batería: 2 años
- Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones
- Temperatura operacional: -20ºC a +55ºC

Accesorios

- Central de control de Acceso via radio GM-CVRA-1000

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/go-pro2

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es