

Referencia: CVI34

Código: 5454806

Código EAN: 3760054548060



Características principales

- Módulo para la centralización de persianas.
- Permite controlar una o más persianas mediante el contacto de un programador horario, un sensor crepuscular o un anemómetro.
- El módulo puede accionar los módulos de persiana MVR500E y MVR500ERP.
- No permite fijar posiciones intermedias.

Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Contacto de salida: 1A - 250VAC, máx. 250VA
- Consumo del módulo < 1W Nivel sonoro < 60 Db a 20 cm
- Temperatura ambiente: de -20°C a 60°C
- Humedad relativa: del 0% al 99%
- Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cvi34>