Bocina exponencial circular de plástico 10 vatios. PH-10T

Referencia: PH-10T
Código: 20361105
Código EAN: 8429898004822

Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- Transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s.
- Dimensiones: 139(Ø) x 200(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 10W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 10/5/2,5/1,25 vatios.
- Impedancia del transformador 1k/2k/4k/8kOhms.
- Impedancia del altavoz 20 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 400-8k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 97dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 107 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz, 180/110 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 2.8/6.6.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø138 x 200 mm.
- Peso neto, 1,30 kilogramos.
- Color / acabado gris RAL7035.
- Material Plástico ABS con protección UV.
- Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120B
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240MT

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/ph-10t

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es