

Receptor vía radio modular WAVE 500-2B



Referencia: WAVE 500-2 B
Código: 20761501
Código EAN: 8429898006086



Características principales

- Receptor a 868Mhz de 2 canales
- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Hasta 500 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TR0
- Hasta 3 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)

Dimensiones: 140(An) x 160(Al) x 48(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Comunicación	RF
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	868
Máx. usuarios	500
Máx. lectores por red	3
Tensión de entrada	12Vcc,12Vca,24Vcc,24Vca
Color	Gris
Material	Plástico
Dimensiones - Alto (mm)	160
Dimensiones - Ancho (mm)	140
Dimensiones - Profundo (mm)	48
Peso (gr.)	477

Accesorios

- Tarjeta ampliadora de relé para receptor REC TR0
- Mando emisor GO-2
- Mando emisor GO-4
- Lector de proximidad estanco EVOPROX
- Transformador TF-104

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/wave-500-2-b>